

郵便料金計器1DB1型メーター 電話番号変更と接続確認手順書

MEGAメーターシリーズ (ベース機型式がDM400,DM500,DM550,DM800,DM800KS,DM1000型)

変更が必要なお客様

- ・現在の電話番号設定で接続が不安定なお客様
- ・①電話番号変更方法で0120から始まる番号で発信しているお客様
(0120936111は7月15日でサービス終了となりました)

①【電話番号変更方法】0345786837に変更

キー(ボタン)の場所

この画面が表示されている場合は「オプション」を押下し、次に【2.セットアップ】を選択します

画面表示	キー操作
<p>セットアップ選択</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本設定 2. プリセット 3. 部門集計セットアップ 4. 言語変更 5. 電話/ネットワーク設定 	<p>【5.電話/ネットワーク設定】を選択します</p>
<p>電話/ネットワーク設定</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. アカウントナンバー 2. ダイヤルプリフィックス 3. PB電話番号 4. 電話番号 5. ダイヤル方式 	<p>【3.PB電話番号】を選択します</p>
<p>ピツニーボウズの電話番号入力</p> <p>XXXXXXXXXX</p> <p>XXXXXXXXXX 現在の電話番号設定 >初期設定にリセット</p>	<p>「クリア」キーを押すと上側の現在の電話番号が削除されます。その後、に0345786837とテンキーで入力し、「エンター」キーを押します。※注意</p>
<p>電話/ネットワーク設定</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. アカウントナンバー 2. ダイヤルプリフィックス 3. PB電話番号 4. 電話番号 5. ダイヤル方式 <p>セットアップシチュエーション</p>	<p>方向キー「左」(セットアップシチュエーション)を押すと初期画面に戻ります</p>

もし作業中にわからなくなった場合は [クリア]キーを3回押せば初期画面に戻りますので手順書の初めから設定を行ってください。

注意: もし03から始まる番号が表示されましたら「エンター」キーを押し、次の操作を行って終了してください。

②【接続確認方法】

電話回線の接続準備(残額補充時と同様にご準備ください)

計器背面(スケールの下)にあるモジュージャックに電話線を差し込みます

接続可能時間は平日AM8:00~PM8:00(土日祝祭日を除く)となっております

USBモデムを使って電話線を接続している場合もあります

画面表示	キー操作
<p>①通常の計器ご利用場所で電話線を接続できるお客様は左上の写真の初期画面からキー操作をお願いします</p>	<p>「使用累計/残額」キーを押します</p>
<p>②通常の計器ご利用場所に電話線が接続できない場合は、電源投入後に下の写真の画面よりキー操作をお願いします</p>	<p>【リセット/金額参照】を選択します</p>
	<p>【バランス確認】を選択します</p>
<p>残額リクエスト中...</p> <p>ダイヤル中 0345786837</p> <p>残額リクエスト中 接続中</p> <p>残額リクエスト中 残額リクエスト中</p> <p>バランス確認中 実行中</p> <p>残額</p> <p>前払い分: ¥0 金額追加: ¥0</p> <p>>残額補充実行 >リセット金額入力</p>	<p>画面が自動的に移り変わります</p> <p>お願い: 接続エラーになる場合は手順書①の初めに戻り、電話番号0345781776をお試しください。</p> <p>この画面で一度待機になりますので【終了】を選択して初期画面に戻ります</p>

以上で設定作業は終了です。ご協力ありがとうございました。

ご不明な点がございましたら
お問い合わせ専用ダイヤル: **0120-91-4534**
までお問い合わせください